



|     |             |         |
|-----|-------------|---------|
| 项 目 |             |         |
| 电 压 |             | (V) 115 |
| 频 率 |             | (Hz) 60 |
| 空 载 | 损 耗 (W)     | ≤ 10.0  |
|     | 起 动 电 压 (V) | ≤ 60    |
| 负 载 | 输 入 功 率 (W) | ≤ 12.0  |
|     | 转 速 (RPM)   | ≥ 2500  |
| 噪 音 | dB          | ≤ 28    |

|    |    |    |       |    |       |             |  |            |               |  |
|----|----|----|-------|----|-------|-------------|--|------------|---------------|--|
|    |    |    |       |    |       | YJF48/16外形图 |  |            | GBJN3.137.286 |  |
|    |    |    |       |    |       | 灌封电机        |  |            |               |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 阶段标记        |  | 重量         | 比例            |  |
| 设计 |    |    |       |    |       |             |  |            | 1.3:1         |  |
| 审核 |    |    |       |    |       |             |  |            |               |  |
| 工艺 |    |    |       |    |       | 共 张 第 张     |  | 常州五王电机有限公司 |               |  |